

Teknik Bilgiler Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Lütfen Linklere Tıklayınız.

[Koruma Dereceleri](#) [Bakır Baraların Akım Taşıma Kapasiteleri](#) [Kabloların Akım Taşıma Kapasiteleri](#)
[Kompanzasyon Seçim Cetveli](#)
[Cos Ø yükseltmek için k faktörü](#)

Kompanzasyon Seçim Cetveli

**SABİT VE OTOMATİK KOMPANZASYONDA KULLANILACAK MALZEMENİN
(İŞLETME GERİLİMİ: 400 V)**

Kondansatör gücü kVAr	Ana Beslenme Hattı Devre Elemanları					Sabit ve Otomatik Kompanzasyon Kademele					
	Nominal Akım	Otomatik şalter	Kablo NYY	Ana bara	Kademe Barası	Sigorta NH tip	Kontaktör	Otomatik Sigorta	Kademe Kablosu NYY	Otomatik	
	A	A	mm ²	mm ² Cu	mm ² Cu	A	A	A	mm ²	KOhm	
5	7,6	16	3x2.5	-	-	16	9	16	3x2.5	31	
10	15	25	3x4	-	-	25	16	25	3x4	15	
15	22	40	3x6	-	-	36	32	40	3x6	10	
20	29	63	3x6	-	-	50	32	50	6	6.8	
25	36	100	3x6	-	-	63	40	63	6	1.5	
30	43	100	3x6	-	-	80	45	80	6	1.5	
40	58	100	3x10	25x3	25x3	100	63	100	10	1.5	
50	72	125	3x16	25x3	25x3	125	80	125	16	1.5	
60	87	125	3x25	25x3	25x3	160	90	-	25	1	
80	115	160	3x35	25x3	25x3	200	115	-	35	1	
100	144	200	3x50	25x3	25x3	250	160	-	50	1	
125	180	250	3x70	30x5			185				
150	216	300	3x95	30x5			225				
200	288	400	2x(3x50)	30x5							
250	361	400	2x(3x70)	40x5							
300	433	630	2x(3x95)	40x5							
350	505	630	3x(3x70)	40x5							
400	577	800	3x(3x95)	40x5							
450	650	800	3x(3x95)	40x10							
500	722	1000	3x(3x95)	40x10							
550	793	1000	4x(3x70)	40x10							
600	866	1000	4x(3x95)	40x10							

Not : () içerisinde bulunan rakamlar denk kablo kesitleridir.